

V primeru ko stranka želi uporabljati druge kliente...

to so vse nastavitve. Včasih so malo drugačna imena- odvisno od klienta.  
Primer iz X-Lite-a:

Properties of Account 1

Account | Voicemail | Topology | Advanced

User Details

Display Name: Janko-prod

User name: janko

Password: ••••

Authorization user name: janko

Domain: simobil.net

Domain Proxy

☒ Register with domain and receive incoming calls

Send outbound via:

☐ domain

☒ proxy Address: sip.simobil.net

Dialing plan: #1\a\T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel Apply

1. Ali lahko uporabljam Si.naIP na svojem mobilnem telefonu?  
Si.naIP lahko uporabljate na telefonih, ki podpirajo VoIP protokol in že imajo naložen lasten vmesnik za VoIP. Za uporabo potrebujete nastavitve (namensko navajamo angleške nazive nastavitev):

- Domain/realm: simobil.net
- Outbound proxy address: sip.simobil.net
- Outbound proxy port: 5060 (the default port)
- Registrar: simobil.net
- Public SIP URI: sip:<username>@simobil.net
- Proxy/Registrar authentication:
  - o Username: <username>@simobil.net
  - o Password: <password>

Kjer je username vaše uporabniško ime in password vaše geslo.

POMEMBNO: Si.mobil nudi podporo le za Si.naIP vmesnik. Če uporabljate druge vmesnike, vam ne moremo zagotavljati delovanja vseh funkcionalnosti Si.naIP storitve.

Prav tako vas opozarjamo, da se vam bo ob večkratnem napačnem vnosu uporabniških podatkov v vmesnik, ki ni Si.mobilov, zaklenil uporabniški račun in boste nedosegljivi tudi na telefonu. V takem primeru čimprej pokličite 080 40 40 40 in ponovno vam bomo omogočili sprejemanje klicev na telefonu.